

**AUTOMATISMOS MOTORLINE**

MC52 Central Motorline para 2 Motores

Marca **Motorline** · Referência **0065600843848224****500W máx****24Vdc 100mA máx**

A MC52 é uma central eletrônica monofásica com recetor rádio incorporado, desenvolvida para a automatização de portões de batente com dois motores a 110V/230V. Dispõe de display, autoteste de segurança e diversas funções programáveis.



0065600843848224

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASAlimentação **110Vac 60Hz / 230Vac 50-60Hz**Saída para cada motor **500W máx.**Saída para pirilampo **500W máx.**Saída para pirilampo RGB **24Vdc 100mA máx.**Saída para fechadura elétrica **12/24Vdc 15W (impulso 50ms)**Saída para acessórios auxiliares **24Vdc 8W máx.**Segurança e comandos em BT **24Vdc**Temperatura de funcionamento **-25°C a +55°C**Recetor rádio incorporado **433,92 MHz**Transmissores **OP Rolling Code**Capacidade de memória **100 (abertura total) + 100 (abertura pedonal)**Fusíveis **63mA e 8A**Dimensões da central **125mm x 140mm****APLICAÇÕES**

- Portões de batente de duas folhas
- Portões de batente de uma folha (modo pedonal)
- Instalações residenciais e comerciais

VANTAGENS

- Controlo de dois motores com atraso de folhas na abertura e no fecho
- Recetor rádio incorporado a 433,92 MHz (Rolling Code)
- Display para programação e diagnóstico
- Autoteste de segurança das fotocélulas
- Arranque suave, travão eletrónico e golpe de aríete configuráveis
- Preparada para módulo Mconnect LINK (atualização de firmware)

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Isolamento elétrico****Usar resguardo****Ler instruções**

Conteúdo da embalagem. 1 central eletrônica MC52; Caixa de proteção; Manual do utilizador/instalador. **Compatibilidade.** Compatível com dois motores de batente monofásicos 110V/230V (até 500W por motor). Recetor 433,92 MHz para comandos Rolling Code. Saída para fechadura elétrica 12/24Vdc. Compatível com Mconnect LINK para atualização e gestão. **Acessórios disponíveis na loja.** Comandos FALK, MX95N, MC76; Recetores MR5 (bicanal) e MR17 (monocanal); Jogo de fotocélulas MF30; Bateria de backup MBAT26V2000; Kit solar APOLO KIT; Módulos Mconnect (LINK, BRIDGE, DUAL SWITCH). **Segurança.** Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portas e portões. Ler o manual antes da instalação.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A instalação deve ser feita por técnico qualificado, de acordo com o manual do equipamento.