



0060005892216478

**AUTOMATISMOS MOTORLINE****MC76 - Central de Comando para Motor**Marca **Motorline** · Referência **0060005892216478****85-265 Vac**

Central de comando (quadro eletrónico) Motorline MC76 para motorização de portões, com recetor de rádio 433,92 MHz incorporado. Gere o funcionamento do motor, os comandos à distância e os dispositivos de segurança. Disponível em versão 230 V e 110 V.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Alimentação                  | <b>85-265 Vac (versão 230 V) · 120-380 Vdc (versão 110 V)</b> |
| Potência de saída para motor | <b>1840 W máx. (8 A @ 230 V) · 960 W (8 A @ 120 V)</b>        |
| Recetor de rádio             | <b>Incorporado, 433,92 MHz</b>                                |
| Transmissores                | <b>Rolling Code</b>                                           |
| Capacidade de memória        | <b>120 códigos</b>                                            |
| Saída para acessórios        | <b>24 Vdc / 100 mA</b>                                        |
| Saída para lâmpada externa   | <b>500 W</b>                                                  |
| Fusível de entrada de motor  | <b>Ø5x20 mm, 8 A/250 Vac retardado</b>                        |
| Fusível de baixa tensão      | <b>Ø5x20 mm, 2 A/250 Vac retardado</b>                        |
| Temperatura de funcionamento | <b>-20 °C a +55 °C</b>                                        |

**APLICAÇÕES**

- Automatização de portões com motor monofásico
- Substituição/atualização de centrais avariadas
- Instalações residenciais e de condomínio

**VANTAGENS**

- Recetor de rádio 433,92 MHz já incorporado — dispensa recetor externo
- Ampla gama de alimentação (85-265 Vac) — tolera variações de tensão da rede
- Saída de potência elevada (até 1840 W) para motores exigentes
- Saída dedicada para lâmpada/pisca externo e para acessórios 24 Vdc
- Proteção por fusíveis na entrada de motor e na baixa tensão

**PROTEÇÕES E CONFORMIDADE****Isolamento elétrico****Usar resguardo****Ler instruções**

**Conteúdo da embalagem.** 1x Central de comando MC76; Fusíveis de proteção; Manual de instalação. **Compatibilidade.** Comanda motores até à potência máxima indicada. Aceita comandos rolling code Motorline (FALK, MX95N) através do recetor incorporado e liga a fotocélulas de segurança. Existe em versão 230 V (85-265 Vac) e 110 V (120-380 Vdc). **Acessórios disponíveis na loja.** Comandos FALK (4 canais) e MX95N (1 canal); Jogo de fotocélulas MF30; Caixas de segurança CSV100 / CSV200; Módulos Mconnect (LINK, BRIDGE) para controlo por app. **Segurança.** Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portas e portões. Ler o manual antes da instalação.

**Peça orçamento — resposta em 24 horas**

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

**CONTACTOS****346 38 50 · 991 35 08**  
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091  
**www.drogarianacional.cv****NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A instalação deve ser feita por técnico qualificado, de acordo com o manual do equipamento.