



0065600843849245

AUTOMATISMOS MOTORLINE**Kit BRAVO500-50 Motor de Correr 500KG**Marca **Motorline** · Referência **0065600843849245****Folha até 500 kg****400N de força****280W**

O KIT BRAVO500-50 é um automatismo eletromecânico de correr para portões residenciais até 500 kg. Incorpora um sistema mecânico de movimento silencioso e design moderno, com escolha entre fim-de-curso mecânico ou magnético.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASAlimentação **230V 50Hz / 110V 60Hz**Potência **280W**Força nominal **400N**Peso máximo da folha **500 kg**Tamanho máximo da folha **7 m**Velocidade **156 mm/s**Frequência de trabalho **25%**Ruído **LpA ≤ 55 dB(A)**Temperatura de funcionamento **-25°C a 55°C**Proteção térmica **120°C (rearme 2min por ciclo completo)**Classe de proteção **IP44**Condensador **8µF (230V) / 25µF (110V)****APLICAÇÕES**

- Portões de correr residenciais até 500 kg
- Portões com folha até 7 metros
- Acessos de moradias e vivendas

VANTAGENS

- Movimento silencioso graças ao sistema mecânico dedicado
- Design moderno que integra em diferentes tipos de portão
- Escolha entre fim-de-curso mecânico ou magnético
- Motor irreversível que dispensa fechadura eletromecânica
- Kit completo pronto a instalar

PROTEÇÕES E CONFORMIDADE**Isolamento elétrico****Usar resguardo****Ler instruções**

Conteúdo da embalagem. 1 motor Bravo500; 2 chaves de desbloqueio; 4 parafusos M5x10 e parafusos de fixação à chapa e ao solo; 1 chapa de fixação; 2 chapas de fixação de fim-de-curso; 1 central de controlo; 2 fotocélulas; 2 comandos; 1 manual do utilizador. **Compatibilidade.** Compatível com portões de correr residenciais até 500 kg e 7 m de folha, cuja estrutura respeite as dimensões e o peso indicados. Funciona com cremalheira metálica ou de nylon. Disponível nas versões 230V e 110V. **Acessórios disponíveis na loja.** Central eletrónica MC50 (1 motor de correr); Cremalheiras CRM5 (nylon c/ aço) e CRM7 (zincada 22mm); Jogo de fotocélulas MF30; Comandos FALK, MX95N, MC76; Recetores MR5 (bicanal) e MR17 (monocanal); Caixas de segurança CSV100 e CSV200; Desbloqueador externo 1702SP; Kit solar APOLO KIT; Bateria de backup MBAT26V2000; Módulos Mconnect (LINK, BRIDGE, DUAL SWITCH). **Segurança.** Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portas e portões. Ler o manual antes da instalação.

Peça orçamento — resposta em 24 horas

Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS**346 38 50 · 991 35 08**
comercial01@drogarianacional.cv**LOJA**Achada Grande Trás, N.º 4091
www.drogarianacional.cv**NOTA**

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante. As características podem ser alteradas sem aviso prévio. A instalação deve ser feita por técnico qualificado, de acordo com o manual do equipamento.